

MY Utgångsmodul

LRCM-L 6 Relä

DATABLAD

- Robust utförade
- Enkel att montera
- Täthetsklass - IP 67
- VHF, UHF
- LED-indikering utan lock vid aktivering
- 12VDC
- Vila < 60mA Max 500mA
- Liten, 130 x 180 x 35 mm (hxbxd)
- Relä växlande 6st
- Last per relä 28VDC /10A



MY Relämodul LRCM-L 6 Relä är en pocsag mottagare med 6 reläutgångar.

Varje relä styrs med styrtecken 4ställiga, eller RIC code

Reläutgångarna kan kopplas mot t.ex. externa system som ett passersystem för att öppna en dörr eller starta en siren/blixtljus. Återställning sker med styrtecken, RIC code eller tid beroende på vilket system den är integrerad med.

När enheten tar emot signal så aktiveras respektive reläutgång enligt programmeringen.

Flera funktioner kan programmeras, t.ex. summalarm från samtliga sändare.

Enskilda reläer för enskilda sändare eller grupper av sändare eller "Byt batteri" från sändare.

Frekvens	VHF 135 -174 MHz, UHF 430~470 MHz
Sändarformat	Pocssag
Strömförbrukning	Standby <60mA. + 60mA per relä Max 500 mA
Färg	Grå
Storlek	180 x130 x 35 mm (hxbxd)
Artikelnummer VHF	39-1111061-5
Artikelnummer UHF	39-1111062-5

